



地すべり警報器 K-8シリーズ

地すべり記録器 SRL-3 または SRL-6 に接続して、地すべり記録器の警報接点が閉じた時に警報を発令する警報器で、機種により AC 電源専用、DC 電源専用、交直両用型があります。各機種ともブザーが付いていますので、人家内に設置すれば、この警報器だけでも警報発令を知ることができます。もちろん外部警報出力機能の付いた機種を使用すれば、回転灯やサイレンなどで警報を広い範囲に知らせることができます。

K-8/K-8A/K-8B/K-8C/K-8E



名称	地すべり警報器				
型式	K-8	K-8A	K-8B	K-8C	K-8E
駆動電源	AC 100V, 50~60Hz	AC 100 V	バッテリー DC 12 V	AC 100V, 50~60Hz	AC 100 V
	バッテリー DC 6 V 警報出力持続時間 約 3 時間				DC 6 V K-8, K-8A と同じ
警報表示機能	内蔵電子ブザー鳴動				
警報入力	1点 無電圧接点				
適用検出器	地すべり記録器 (SRL-3, SRL-6, SRL-13, SRL-16)				
警報出力	無し	無電圧接点 (AC, DC 両用)	DC 12 V 電圧接点 最大負荷電流 10 A	AC 100 V 電圧接点	無電圧接点 (AC, DC 両用)
チェック機能	押しボタン式				
入力ケーブル延長特性	全長(往復で)の抵抗値が 75 Ω 以下			同左 100 Ω 以下	同左 400 Ω 以下
消費電力	待機時 約 3 VA、動作時 約 17 VA		待機時 0W、 警報出力時約 6 W	待機時 約 3 VA、動作時 約 17 VA	
周囲環境	周囲温度 0 ~ +40 °C、湿度 85 %以下(結露なきこと)				
寸法・重量	190 (W) × 150 (D) × 80 (H) mm 0.9 kg				

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>